

Миниатюрные контакторы В 6, ВС 6, В 7, ВС 7

Правила формулирования заказа



B6 30-10



B 6-30-10-F



B 6-30-10-P



B 7-30-10



B 7-40-00



B-7-40-00 с блоком вспомогательных контактов CAF 6-11

Тип	Код заказа Дополнения к коду заказа □ □ □ приведены на стр. 6/1	Вспомогательные контакты		Мощн. на валу электродв. для AC-2, AC-3		Штук в упаковке	Масса, кг 1 шт.
		Н.О.	Н.З.	220 В	380 В		
				кВт	кВт		

Миниатюрные контакторы В6

Миниатюрные контакторы с винтовыми зажимами, цепь управления переменного тока, 3,5 ВА

B 6-30-10	GJL 121 1001 R □ 10 □	1	0	2.2	4	10	0.180
B 6-30-01	GJL 121 1001 R □ 01 □	0	1			10	0.180
B 6-40-00	GJL 121 1201 R □ 00 □	0	0			10	0.180

Миниатюрные контакторы со штырьковыми соединениями, цепь управления переменного тока, 3,5 ВА

B 6-30-10-F	GJL 121 1003 R □ 10 □	1	0	2.2	4	10	0.170
B 6-30-01-F	GJL 121 1003 R □ 01 □	0	1			10	0.170
B 6-40-00-F	GJL 121 1203 R □ 00 □	0	0			10	0.170

Миниатюрные контакторы с соединениями пайкой, цепь управления переменного тока, 3,5 ВА, I_{th} < 8 А

B 6-30-10-P	GJL 121 1009 R □ 10 □	1	0	2.2	4	10	0.170
B 6-30-01-P	GJL 121 1009 R □ 01 □	0	1			10	0.170

Миниатюрные контакторы с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 3,5 Вт

BC 6-30-10	GJL 121 3001 R □ 10 □	1	0	2.2	4	100	0.180
BC 6-30-01	GJL 121 3001 R □ 01 □	0	1			10	0.180

Миниатюрные контакторы со штырьковыми соединениями, цепь управления постоянного тока, 3,5 Вт

BC 6-30-10-F	GJL 121 3003 R □ 10 □	1	0	2.2	4	10	0.170
BC 6-30-01-F	GJL 121 3003 R □ 01 □	0	1			10	0.170

Миниатюрные контакторы с соединениями пайкой, цепь управления постоянного тока, 3,5 Вт, I_{th} < 8 А

BC 6-30-10-P	GJL 121 3009 R □ 10 □	1	0	2.2	4	10	0.170
BC 6-30-01-P	GJL 121 3009 R □ 01 □	0	1			10	0.170

Миниатюрные контакторы В 7

Миниатюрные контакторы с винтовыми зажимами, цепь управления переменного тока, 3,5 ВА

B 7-30-10	GJL 131 1001 R □ 10 □	1	0	3.0	5.5	10	0.180
B 7-30-01	GJL 131 1001 R □ 01 □	0	1			10	0.180
B 7-40-00	GJL 131 1201 R □ 00 □	0	0			10	0.180

Миниатюрные контакторы со штырьковыми соединениями, цепь управления переменного тока, 3,5 ВА

B 7-30-10-F	GJL 131 1003 R □ 10 □	1	0	3.0	5.5	10	0.170
B 7-30-01-F	GJL 131 1003 R □ 01 □	0	1			10	0.170
B 7-40-00-F	GJL 131 1203 R □ 00 □	0	0			10	0.170

Миниатюрные контакторы с соединениями пайкой, цепь управления переменного тока, 3,5 ВА, I_{th} < 8 А

B 7-30-10-P	GJL 131 1009 R □ 10 □	1	0	3.0	5.5	10	0.170
B 7-30-01-P	GJL 131 1009 R □ 01 □	0	1			10	0.170

Миниатюрные контакторы с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 3,5 Вт

BC 7-30-10	GJL 131 3001 R □ 10 □	1	0	3.0	5.5	10	0.180
BC 7-30-01	GJL 131 3001 R □ 01 □	0	1			10	0.180

Миниатюрные контакторы со штырьковыми соединениями, цепь управления постоянного тока, 3,5 Вт

BC 7-30-10-F	GJL 131 3003 R □ 10 □	1	0	3.0	5.5	10	0.170
BC 7-30-01-F	GJL 131 3003 R □ 01 □	0	1			10	0.170

Миниатюрные контакторы с винтовыми зажимами, цепь управления пост. тока 24 В, со встроенным ограничительным диодом, 3,5 Вт

B 7 D-30-10	GJL 131 7001 R 0101	1	0	3.0	5.5	10	0.170
B 7 D-30-01	GJL 131 7001 R 0011	0	1			10	0.170
B 7 D-40-00	GJL 131 7201 R 0001	0	0			10	0.170

Миниатюрные контакторы со штырьковыми соединениями, цепь управления постоянного тока 24 В, 3,5 Вт, I_{th} < 8 А

BC 7-30-10-P	GJL 131 3009 R □ 10 □	1	0	3.0	5.5	10	0.170
BC 7-30-01-P	GJL 131 3009 R □ 01 □	0	1			10	0.170

Миниатюрные контакторы с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока 220 В, со встроенным ограничительным диодом, 3,5 Вт

B 7 D-30-10	GJL 131 7001 R 0105	1	0	3.0	5.5	10	0.170
B 7 D-30-01	GJL 131 7001 R 0015	0	1			10	0.170
B 7 D-40-00	GJL 131 7201 R 0005	0	0			10	0.170