



# Винтовые клеммы с втычными разъемами

## Винтовой зажим DIN 1-3


### Клеммы MA 2,5/5.CPE... - 2,5 мм<sup>2</sup> шириной 5.08 мм



MA 2,5/5.CPE...



MA 2,5/5.2CPE



MA 2,5/5D2.2CPE

#### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.2 - 4
Многожильный	0.22 - 2.5	
Напряжение	В	320 (1)
Номинальный ток	А	24/12+12
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	2.5
Длина зачистки провода	мм	8.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.4 - 0.6

(1) Рабочее напряжение может изменяться в зависимости от светоиндикатора

### Клеммы MA 2,5/5.2CPE... - 2,5 мм<sup>2</sup> шириной 5.08 мм

#### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.2 - 4
Многожильный	0.22 - 2.5	
Напряжение	В	320
Номинальный ток	А	24/12+12
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	2.5
Длина зачистки провода	мм	10
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.4 - 0.6

### Клеммы MA 2,5/5D2.2CPE... - 2,5 мм<sup>2</sup> шириной 5.08 мм

#### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.2 - 4
Многожильный	0.22 - 2.5	
Напряжение	В	320
Номинальный ток	А	12/12
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	2.5
Длина зачистки провода	мм	10
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.4 - 0.6

#### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> MA 2,5/5.CPE	1SNA 115 957 R1200	50
Клемма с 1 красным СИД 24V 4,8mA	серая <input type="checkbox"/> MA 2,5/5.CPE-L24	1SNA 115 959 R2400	50
Клемма с 1 диодом 1N 4007	синяя <input type="checkbox"/> MA 2,5/5.CPE-D	1SNA 125 960 R2300	50
Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> MA 2,5/5.2CPE	1SNA 115 964 R1100	50
Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> MA 2,5/5.2CPE	1SNA 125 711 R1500	50
Двухуровневая клемма с 2 независ. уровнями	серая <input type="checkbox"/> MA 2,5/5D2.2CPE	1SNA 115 961 R1600	50
Двухуровневая клемма с 2 независ. уровнями	синяя <input type="checkbox"/> MA 2,5/5D2.2CPE	1SNA 125 961 R1000	50
Двухуровневая клемма с 2 соединен. уровнями	серая <input type="checkbox"/> MA 2,5/5D2.2CPE	1SNA 115 962 R1700	50

#### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый V0	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50	
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/>				
- для клемм MA 2,5/5.CPE...		FEM6	2.8 мм	1SNA 118 368 R1600	20	
- для клемм MA 2,5/5.2CPE		FE2CPE	2.8 мм	1SNA 215 038 R2000	20	
- для клемм MA 2,5/5D2.2CPE		FEDCP	2.54 мм	1SNA 215 071 R2100	20	
Торцевой изолятор-разделитель цепей (только для MA2,5/5.CPE...)	серый	<input type="checkbox"/>	SCF6	3 мм	1SNA 118 707 R0300	20
Собранная перемычка с защитой IP20		<input type="checkbox"/>	VJM15	2 полюса	1SNA 176 278 R1600	10
		<input type="checkbox"/>	VJM15	3 полюса	1SNA 176 279 R1700	10
		<input type="checkbox"/>	VJM15	4 полюса	1SNA 176 280 R0500	10
		<input type="checkbox"/>	VJM15	5 полюсов	1SNA 176 281 R2200	10
		<input type="checkbox"/>	VJM15	10 полюсов	1SNA 176 282 R2300	10
Соединитель экрана (только для MA 2,5/5.CPE...)		<input type="checkbox"/>	CBM5	0.5 мм	1SNA 168 366 R1600	50
		<input type="checkbox"/>	CBM8	0.8 мм	1SNA 168 367 R1700	50
Торцевой изолятор-набор фланцев (правый + левый)		<input type="checkbox"/>	FE-BCP	5.08 мм	1SNA 206 391 R0700	10
- для клемм MA 2,5/5.CPE...		<input type="checkbox"/>	FE1BCP	5.08 мм	1SNA 206 389 R1500	10
- для клемм MA 2,5/5.2CPE		<input type="checkbox"/>	FEDBCP	5.08 мм	1SNA 206 392 R0000	10
- для клемм MA 2,5/5D2.2CPE		<input type="checkbox"/>				
Шина для общего светоиндикатора		<input type="checkbox"/>	BO05	500 мм	1SNA 177 849 R0400	
Кодировочная заглушка		<input type="checkbox"/>	COC1		1SNA 299 777 R1600	10

